

Внимание: АРЕ100 работает ТОЛЬКО с мобильными пейджерами со спецпрошивкой (АРЕ6600/АРЕ6800/АРЕ6900) или табло R50. В данной инструкции мы рассмотрим построение системы на примере АРЕ6600.

Прежде всего, необходимо отметить, что система “АРЕ100 – АРЕ6600” обладает двумя возможными способами работы: отправка вызова с кухни на конкретный пейджер (вызов конкретного официанта) и отправка вызова с кухни на все пейджеры (присылается, например, номер столика, для которого готово блюдо). И в том, и в другом случае пейджеры официантов способны принимать индивидуальные вызовы с тех столов, за которыми они закреплены (при наличии конвертора АРЕ81). По умолчанию, система настроена на групповой звонок (о том, как это изменить, описано в кейсе II).

NB: В случае, если требуется обеспечить более высокие показатели по дальности приема сигналов в системе АРЕ100 и пейджеров АРЕ6600, потребуется усилитель сигнала АРЕ82 (важно: все регистрации и изменения номеров в системе должны производиться при выключенном АРЕ82).

Кейс 1. Рассмотрим кейс с групповым звонком, когда на все пейджеры официантов одновременно приходит один и тот же номер, отправленный с пульта АРЕ100.

Зарегистрируем пейджеры АРЕ6600 на пульте АРЕ100

Включите в сеть АРЕ100 (справа). АРЕ6600 (слева) находится в режиме ожидания (показывает время с момента включения или текущее время, если оно настроено).



Фото 1.

[Для АРЕ6600]

1.1. Перед проведением регистрации, на любом пейджере необходимо провести процедуру инициализации (удаление ранее зарегистрированных кнопок). Для этого используйте соответствующий пункт инструкции к пейджеру АРЕ6600 (в состоянии ожидания нажмите кнопку [FUN] до появления на экране [F1], при помощи кнопки [ENT] дойдите до функции [F5], нажмите [FUN] – на экране появятся “000”, после чего удерживайте [ENT], пока на экране не пробегут все цифры и вновь не появится “000”; после этого нажмите [FUN] – на экране появится [F5]; после этого при помощи кнопки [ENT] вернитесь в режим ожидания). Убедитесь, что функция [F8] установлена в режиме “000” (групповой звонок). Если это не так, используйте кнопку [ENT].

1.2. Далее:

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку [FUN] до появления на экране [F1] (F1 - режим регистрации).



Фото 2.

Затем снова нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку [FUN], пока на экране не появится [001]. При помощи кнопок [FUN] (переходит между разрядами) и [ENT] (увеличивает цифру мигающего разряда) установите номер, за которым будет зарегистрирован данный пейджер. У каждого регистрируемого пейджера АРЕ6600 должен быть свой собственный индивидуальный номер. В случае если работа ведется в режиме отправки вызова с кухни на конкретный пейджер, именно его будет набирать повар на пульте АРЕ100 (например, набирая '001', он будет вызывать официанта с пейджером 001, а, набирая '002', - официанта с пейджером 002).



Фото 3.

[Для АРЕ100]

1.3. В то время как на пейджере отображается введенный на шаге 1 номер, нажмите на пульте АРЕ100 кнопку [MENU], после чего на его экране появится FS, справа сверху загорится красный индикатор, а АРЕ6600 издаст короткий звуковой сигнал. После этого можно отпустить кнопку [MENU].



Фото 4.

[Для АРЕ6600]

1.4. Удерживайте кнопку [FUN] в течение 3 секунд, пока на экране не появится [F1], после чего нажмите и удерживайте [ENT] до возвращения в режим ожидания. Регистрация пейджера на пульте АРЕ100 завершена.

Проверка работы системы.

[Для АРЕ100]

Наберите выбранный номер (например, '001') и нажмите на кнопку [EN]. Пейджер с соответствующим номером подаст сигнал о принятом вызове при помощи вибрации (можно изменить на звуковой сигнал, в соответствии с инструкцией к АРЕ6600). При этом на экране отобразится (0 001, где первая цифра – обозначает количество вызовов в очереди – в данном случае 0).



Фото 5.

1.5. Чтобы зарегистрировать следующий пейджер, произведите аналогичные действия, выбрав **другой** номер (например, '002'). На фото ниже видно, как при отправке с пульта APE100 номера 859, он одновременно отображается на двух пейджерах.



Фото 6.

NB: При данном варианте системы возможен также вызов конкретного официанта, если за ним заранее закреплен некий конкретный номер (например, чтобы вызывать 1 официанта, нужно отправить 111, 2-ого – 222 и т.п.) Однако нужно понимать, что данный номер, все равно, будет получен всеми официантами одновременно.

Кейс 2. Рассмотрим кейс, при котором вызов с пульта APE100 должен приходиться на конкретный пейджер. [Для APE6600]

2.1. После проведения инициализации (см. выше) в режиме ожидания нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку [FUN] до появления F1. При помощи кнопки [ENT] пролистайте функции до [F8].



Фото 7.

Нажмите и удерживайте [FUN] до появления на экране '000'. Нажмите [ENT] (на экране появится '001'), чтобы перевести пейджер в режим индивидуального приема вызова с кухонного пульта APE100.



Фото 8.



Фото 9.

Аналогичным образом измените настройки остальных пейджеров АРЕ6600. Далее произведите регистрацию пейджеров, как описано в кейсе 1.

Проверка системы.

На фото ниже видно, как первый пейджер принял вызов '001' с пульта АРЕ100 (на пульте набрали '001' и нажали [EN]), а второй – нет (на экране отображается время).



Фото 10.

На фото ниже, видим, что второй пейджер принял сигнал '002' с пульта АРЕ100.



Фото 11.

Кейс 3. Рассмотрим кейс, в котором пейджер должен одновременно принимать вызовы с пульта АРЕ100 и от кнопок на столах.

Реализация возможна как в режиме вызова с пульта АРЕ100 на конкретный пейджер, так и в режиме вызова с кухни на все пейджеры одновременно. При этом вызовы с кнопок на столах происходят на конкретные пейджеры, за которыми они зарегистрированы.

Внимание: для реализации данной системы, необходим конвертер АРЕ81.

3.1. После проведения регистрации пейджеров на пульте АРЕ100 в выбранном режиме (вызова на конкретный пейджер или на все пейджеры одновременно), включите в сеть конвертер АРЕ81.



Фото 12.

3.2. Произведите регистрацию кнопки в пейджере (см. подробнее в инструкции к пейджеру АРЕ6600). Для этого при помощи кнопки [FUN] выберите функцию [F1], еще раз нажмите [FUN] и при помощи кнопок [FUN] и [ENT] введите номер, который будет закреплен за выбранной кнопкой (внимание: номер должен быть уникальным!), после чего нажмите на кнопку вызова (в нашем примере АРЕ560). При этом пейджер издаст сигнал, подтверждающий регистрацию. Нажмите [FUN] до появления на экране [F1], после чего при помощи кнопки [ENT] вернитесь в режим ожидания. На фото 13 видно, что мы зарегистрировали кнопку АРЕ560 под номером '003'.



Фото 13.

Проверка работы системы:

На фото ниже видно, что пейджер принял сигнал с кнопки АРЕ560 (на экране отобразился номер кнопки ('003') и тип вызова ('6' – "Вызов").



Фото 14.

На фото ниже видно, что пейджер принял вызов с пульта АРЕ100 (на экране отобразилось '1 001', где первая '1' обозначает, что в очереди находится еще один ранее принятый вызов (тот, который был совершен клиентом с кнопки АРЕ560)).



Фото 15.